

# Jar Test P

## Floculador Digital Portátil



**Floculador digital portátil**, controlado por microprocesador.

- Floculador digital portátil, para análisis de aguas, de 4 posiciones.
- Adecuado para vasos de forma alta de 1 L.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Inicio y paro suave y progresivo.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Posibilidad de memorizar 2 velocidades y pasar de una a otra con una sola pulsación.
- Varillas agitadoras de acero inox. de Ø 6 mm. y ajustables en altura.
- Pantalla de luz en cada posición.
- Asa de sujeción para un cómodo transporte.
- Doble alimentación: 230V AC y 12V DC, que permite trabajar con la batería del coche.
- Se suministra con cable para mechero de automóvil.

Cuadro de especificaciones técnicas:

<b>Modelo</b>	<b>JT4E</b>
Referencia	10000-00097
<b>Agitación</b>	
Nº posiciones	4
Potencia (W)	50
Rango de velocidad (rpm)	20-250
Resolución (rpm)	5
Precisión (rpm)	1
Temporizador (min)	0-240
<b>Datos Generales</b>	
Dimensiones (mm)	250x250x290
Peso (kg)	9,0
Protección IP	IP34
Alimentación eléctrica*	220-230V** 50-60Hz y 12V
Embalaje	66x45x43 cm

\* Doble alimentación para poder ser utilizado tanto en el auto como en toma de corriente normal

\*\* Para voltajes diferentes consultar. Disponibles de 110V como referencia 10000-00097V